

<div><span></span></div> <div><b>SPECIFICATIONS</b></div>	
<div><b>System</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Evolution Wireless Digital</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>EW-D EM</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>EW-D SK</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>EW-D SKM-S</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>NT 12-5 CW- (Model: FW8006/1/12)</div> </div> </div>	
<div><b>Audio link frequency ranges</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Q1-6 470.2 - 526 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>R1-6 520 - 576 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>R4-9 552 - 607.8 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>S1-7 606.2 - 662 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>S4-7 630 - 662 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>S7-10 662 - 693.8 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>U1/5 823.2 - 831.8 MHz &amp; 863.2 - 864.8 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>V3-4 925.2 - 937.3 MHz</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Y1-3 1785.2 - 1799.8 MHz</div> </div> </div>	
<div><b>Bluetooth® Low Energy (BLE) frequency range</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>2402 - 2480 MHz</div> </div> </div>	
<div><b>Audio frequency response</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs</div> </div> </div>	
<div><b>Audio THD</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level</div> </div> </div>	
<div><b>Dynamic range</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>134 dB</div> </div> </div>	
<div><b>System latency</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>1.9 ms</div> </div> </div>	
<div><b>Operating temperature</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>-10<span> </span>°C - +55<span> </span>°C (14<span> </span>°F - 131<span> </span>°F)</div> </div> </div>	
<div><b>Relative humidity</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>5 - 95<span> </span>% (non-condensing)</div> </div> </div>	

<div><b>SENHHEISER</b></div>	
<div><b>EW-D EM (Rack Receiver)</b></div>	
<div><b>Input voltage</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>11 - 13 V ~</div> </div> </div>	
<div><b>Input current</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>≤ 300 mA</div> </div> </div>	
<div><b>Transmit power (radiated)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>BLE: max. 10 mW EIRP</div> </div> </div>	
<div><b>Audio output power</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>18 dBu max.</div> </div> </div>	
<div><b>Dimensions</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>212 x 44 x 189 mm</div> </div> </div>	
<div><b>Weight</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>approx. 1000 g (without antennas and power supply)</div> </div> </div>	

<div><b>EW-D SKM-S (Handheld Transmitter)</b></div>	
<div><b>Input voltage</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>2.0 - 4.35 V</div> </div> </div>	
<div><b>Input current</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>&lt; 300 mA</div> </div> </div>	
<div><b>Power supply</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>2 AA batteries 1.5 V (alkali manganese) or BA 70 rechargeable battery pack</div> </div> </div>	
<div><b>Occupied bandwidth</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>200 kHz</div> </div> </div>	
<div><b>Transmit power (radiated)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Audio link: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP) BLE: max. 10 mW EIRP</div> </div> </div>	
<div><b>Dimensions (ø x l)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>50 x 268 mm (incl. MMD 835 microphone module)</div> </div> </div>	
<div><b>Weight (without batteries)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>40 x 200 mm (without microphone module)</div> </div> </div>	
<div><b>Weight (with batteries)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>approx. 304 g (incl. MMD 835 microphone module)</div> </div> </div>	
<div><b>Weight (with batteries)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>approx. 195 g (without microphone module)</div> </div> </div>	

<div><b>EW-D SK (Bodypack Transmitter)</b></div>	
<div><b>Input voltage</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>2.0 - 4.35 V</div> </div> </div>	
<div><b>Input current</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>&lt; 300 mA</div> </div> </div>	
<div><b>Power supply</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>2 AA batteries 1.5 V (alkali manganese) or BA 70 rechargeable battery pack</div> </div> </div>	
<div><b>Occupied bandwidth</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>200 kHz</div> </div> </div>	
<div><b>Transmit power (radiated)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Audio link: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP) BLE: max. 10 mW EIRP</div> </div> </div>	
<div><b>Dimensions</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>63 x 80 x 20 mm (without antenna)</div> </div> </div>	
<div><b>Weight (without batteries)</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>approx. 120 g</div> </div> </div>	

<div><b>NT 12-5 CW- (Power Supply Unit, Model: FW8006/1/12)</b></div>	
<div><b>Input voltage</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>100 - 240 V ~</div> </div> </div>	
<div><b>Input frequency</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>50 - 60 Hz</div> </div> </div>	
<div><b>Input current</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>150 mA<sub>rms</sub></div> </div> </div>	
<div><b>Output voltage</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>12 V ~</div> </div> </div>	
<div><b>Output current</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>≤ 60 mW @ 230 V ~</div> <div>≤ 60 mW @ 115 V ~</div> </div> </div>	
<div><b>Stand-by power consumption</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div></div> </div> </div>	
<div><b>Operating temperature</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>-10<span> </span>°C to +55<span> </span>°C (-4<span> </span>°F to 131<span> </span>°F)</div> </div> </div>	
<div><b>Storage temperature</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>-20<span> </span>°C to +70<span> </span>°C (-4<span> </span>°F to 158<span> </span>°F)</div> </div> </div>	
<div><b>Relative humidity</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>5 to 95<span> </span>% non-condensing</div> </div> </div>	

<div><b>Manufacturer declarations</b></div>	
<div><b>Warranty</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG gives a warranty of 24 months on these products.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>For the current warranty conditions, please visit our website at <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> or contact your Senhseier partner.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div><b>Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:</b></div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>For the current warranty conditions, visit Senhseier website: Australia: <a href="https://en-au.senhseier.com/">https://en-au.senhseier.com/</a> New Zealand: <a href="https://en-nz.senhseier.com/">https://en-nz.senhseier.com/</a></div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law.</div> </div> </div>	
<div><b>To make a claim under this contract, raise a case via Senhseier web-site</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>New Zealand: <a href="https://en-nz.senhseier.com/service-support-contact">https://en-nz.senhseier.com/service-support-contact</a></div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Australia: <a href="https://en-au.senhseier.com/service-support-contact">https://en-au.senhseier.com/service-support-contact</a></div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier international warranty is provided by: Senhseier Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia</div> </div> </div>	

<div><span></span></div> <div><b>LICENSES</b></div>	
<div>The <b>Bluetooth®</b> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Senhseier electronic GmbH &amp; Co.KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.</div>	

<div><span></span></div> <div><b>DE</b></div>	
<div><b>Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse: <a href="http://www.senhseier.com/sifa">www.senhseier.com/sifa</a></div> </div> </div>	
<div><b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Das Produkt darf gewerblich verwendet werden.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörfteile.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen durch leere oder überalterte Akkus/Batterien oder Überschreiten des Senbereichs.</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE Directive (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Battery Directive (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>UK: WEEE Regulations (2013)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Battery Regulations (2015)</div> </div> </div>	
<div><b>Notes on disposal</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product, The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and the environment.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, useful electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product’s operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.</div> </div> </div>	

<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlinie (2006/66/EG &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlijn (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlijn (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlijn (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlijn (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlijn (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> oder Ihren Senhseier-Partner beziehen.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Batterierichtlijn (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Moiss sur ce produit.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> ou contactez votre partenaire Senhseier.</div> </div> </div>	

<div><b>EN</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Directive DEEE (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Directive Piles et Accumulateurs (2006/66/CE &amp; 2013/56/EU)</div> </div> </div>	
<div><b>Herstellereklärungen</b></div>	
<div><b>Garantie</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>Senhseier electronic GmbH &amp; Co. KG offre una garanzia di 24 mois sur ce produit.</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur <a href="http://www.senhseier.com">www.senhseier.com</a> ou contactez votre partenaire Senhseier.</div> </div> </div>	

<div><b>EU</b></div> <div> <div> <div><span></span></div> <div>WEEE Directive (2012/19/EU)</div> </div> <div> <div><span></span></div> <div>Battery Directive (2006/66/</div></div></div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**GR** **AB Yügnülük anvendelse**

Produkt er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Produktet må anvendes i erhvervsmessig sammenheng.

Det anses for ikke bestemmelsesmessig anvendelse, hvis du bruker produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende bruks- og vedlegning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmessig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugstaging!

Sennheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrud forbindelse på grund af afledede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområdet.

## Producenterklæringer

### Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garanti betingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

### I overensstemmelse med følgende direktiver

WEEE-direktiv (2012/19/EU)

Batteridirektiv (2006/66/EF & 2013/56/EU)

### Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolet med den overstregede skraldespand på produktet, batteriet/ det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutningen af deres levetid. Overhold affaldsbestemmelserne for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet. I øks, på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter, Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batteri til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejlednin-gen til produktet for sikker udførelse af genopladelige bat-terier). Behandl især lithiumholdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knærceller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere le-vetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunikatoret, på de kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan udgø afleverne hos forhandlerne med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

### EU-overensstemmelseserklæringer

- RoHS-direktiv (2011/65/EU)

Hermet erklærer Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radiouds-tyrtyperen EW-D EM, EW-D SK, EW-D SKM-S er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgen-de internetadresser:

www.sennheiser.com/download.

## FI

### Taajuusalueiden käyttöä koskevia rajoituk-sia

Taajuusalueiden käyttöön on saatettu asettaa maassasi erityisiä rajoituksia. On selvää rajoituksista ennen tuotteen käyttöönottoa osoitteessa: www.sennheiser.com/sifa

### Käyttötarkoitus

Tuotteita saa käyttää ammattimaiseen tarkoitukseen.

Määrysten vastaisista käyttöä on kaikkii tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeneseen liittyvien ohjeisarusteiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voimassa olevat määräykset!

Sennheiser ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tyhjistä tai vanhentuneista akuista/paristoista tai kantaman ylittämisestä johtuvista yhteyskatkoksista.

### Valmistajan vakuutukset

### Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuan.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmästä Sennheiser-edus-tajalta.

## Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

WEEE-direktiivi (2012/19/EU)

Paristo- ja akkudirektiiv (2006/66/EY & 2013/56/EU)

### Ohjeet hävittämiseen

Tuotteeseen, (mahdolliseen) paristoon/akkuun ja/tai pakkaukseen sijoitettua ylivivintun jätetynnyrin merkki muistuttaa siitä, että kyseisiä tuotteita ei saa hävittää tavallisten talousjätteiden joukossa vaan että tuotteet on toimitettava käyttökänsä lopussa hävittäväksi jäätällesi tuotteille tarkoitettuihin erillisiin keräyspisteisiin. Hävittä pakkauks omassa maassasi sovellettavien lajittelukäytäntöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoit-taa terveyttä ja ympäristöä.

Sähkö- ja elektroniikkaromun, (mahdollisten) paristojen/akkujen ja pakkauksen erilliskeräyksen tarkoituksena on edistää materiaalien uu-kiikäytöstä ja kierrätystä samoin kuin ehkäistä (esim. kysyisten tuottei-den sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden vuoksi) terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot/akut käyttökänsä lopussa kierrätet-tyksi. Näin tuotteiden sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollis-ta hyödyntää ja ympäristön raskaantuminen on toisaalta mahdollista välttää.

Se paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimitettava erillisinä hävittäväksi (ohjeet paristojen/akkujen turvali-sesta poistamisesta tuotteen käyttöohjeessa). Käsittele erikseen va-ravasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyy erityisiä riskejä (esim. napariparistoista aiheutuva palovara ja nieläisemisen va-rovasti litiumia sisältävillä arvokkaat materiaalit on mahdollis-ta hyödyntää ja ympäristön raskaantuminen on toisaalta mahdollista välttää.)

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi virano-maisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennheiser-jälleenmyyjiltä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi palauttaa myös otaisten tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huolehdit oikeista elinympä-ristömmä ja ihmisten terveyden suojelemista.

### EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi EW-D EM, EW-D SK, EW-D SKM-S on direktiivin 2014/53/EU muka-

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saata-villa seuraavassa internetsoitteessa:

www.sennheiser.com/download.

## GR

### Γενικές προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη χρήση συναυτήτων

Στη χώρα σας ενδέχεται να ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη χρήση συναυτήτων.

Ενημερωθείτε πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος στην ακόλουθη διεύθυνση:

www.sennheiser.com/sifa

### Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Ός μη προβλεπόμενη θεωρείται για διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναδυομένων ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρελκόμενων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω αδύσας ή παλαών μπαταριών ή λόγω υπέρβασης της εμπέσεως του πομπού.

## Δηλώσεις κατασκευαστή

### Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδικτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεύ τη Sennheiser.

### Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ)

Ευρωπαϊκή οδηγία μπαταριών (2006/66/ΕΚ & 2013/56/ΕΕ)

### Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδοου απορριμμάτων στο προϊόν, την υποπαράσιταναφορηζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρχει) ή και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορριπτούν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορριπτούν ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία πρέπει τις διατάξεις για τη διάλυση απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η ακολούθηη απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορηζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρηματοποίησης και της ανακύκλωσης και στην απορριψη των ορυφικών συσκευών για την υγεία και το περιβάλλον (εφόως π.χ. της ύπαρξης πιθανών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορριψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορηζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα ειδικά ανακύκλωση προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να απορριπτεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορηζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φθορές, υποχρεούστε να τις απορριψτεί ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπαταριών/επαναφορηζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορηζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενδέχον διατείνονται κινδύνος όπως κίνδυνος πυρκαγιάς ή/και κατάσπασης στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομισμάτων. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορηζόμενες μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους δημόσιους ή οπαιο υποχρεούσαν να τα παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- Οδηγίες RoHS (2011/65/ΕΕ)

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός EW-D EM, EW-D SK, EW-D SKM-S πληροί τη οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδικτυο:

www.sennheiser.com/download.

## TR

### Frekansların kullanımı için çerçeve koşulları ve kısıtlamalar

Ünitenizi multiömetle frekansların kullanımını için ayrı çerçeve koşulları ve kısıtlamalar geçerlidir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki adresten bilgi alın:

www.sennheiser.com/sifa

### Amacına Uygun Kullanım

Ürün ticari olarak kullanılabilir.

Amacına aykırı kullanım durumunu, bu ürünü ilgili kullanma kılavuzunda tarif edilenlerden farklı bir şekilde kullanıldında siz konusunu olur. Sennheiser, ürünün veya ek cihazların/aksesoru parçalarının sıstımsal edimesini ve/ta nizami olarak kullanılmasını halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanmadan önce ilgili ülkeye özgü kurallarn dikkate alınması gerekir! Sennheiser firması, boş ya da eskimis aküler/piller veya yeni satın alınan asgımsız nede niyle bağıntı kesintilerinden kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmemektedir.

## Üretici Beyanları

### Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG bu ürünü için 24 aylık bir garanti istilememektedir.

### Aşağıdaki şartnameleere uygun olarak

WEEE Yönergesi (2012/19/AB)

Pil Yönergesi (2006/66/AT & 2013/56/AB)

## Atıya ayırma için bilgilер

Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajla üzerine çapraz çizilen bir işaretten çözülmeye imkanı, bu ürünlerin kullanım ömürlerinin sonun-da normal ve atığı üzerinden değil, ayrı bir toplama kuruluşunda imha edilimesi gerektirğini bildirir. Ambalaj için ülkenizdeki atık ayırma kurallarına dikkat edin. Ambalaj malzemeleri usulüne uygun imha edilmezse sağlık ve çevre için tehlikeli neden olabilir.

Elektrikli ve elektronik eski cihazların, pillerin/akülerin (gayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplaması tekrar kullanma ve geri dönüştürme teşvik etmek ve sağlık ve çevreye ön. Ürünlerde bulunan potansiyel tehlikeli maddeler nede niyle olumsuz etkileri önlemek içindir. Elektrikli ve elektronik cihazları ve pilleri/aküleri kullanım ömürlerinin sonunda içerdikleri malzemeleri kullanılabılır hale getirmek ve çevreye çözü birkir-mesini önlemek için geri dönüştürme gönderilmelidir.

Piller/aküler hasaroz çikanılabılıyorsa bunlar ayrı olarak imha edilme-lidir (piller/akülerin güvenini bir şekilde çikanması için ürünün kullanı-ma kılavuzuna bakınız). Özellikle litiyum iyon içeren piller/akülerde, bunlar yangın ve/veya dögme pillerde yutma tehlikesi içerdigi için dikkatli olunmalıdır. Pil atıklarının oluşmasını kullanma ömrü uzun piller veya garj edilebilen aküler kullanarak mümkün olduđu kadar azaltın.

Bu ürünlerin geri dönüştürme için ek bilgileri belediye yönetiminizde, to-plama alma merkezlerinde ya da Sennheiser bayizinden alabilirsiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlar ger almakla yükümlü distribütörleri geri veririlebilir. Bu şekilde çevremizin ve halkın sağlığını korumasını için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

### AB Uygunluk Beyanı/ın Tanımları

- RoHS Yönergesi (2011/65/AB)

İşbu belge ile Sennheiser electronic GmbH & Co. KG firması EW-D EM, EW-D SK, EW-D SKM-S telesiiz tipinin 2014/53/AB sayılı yönergeye uy-gun olduğunu beyan etmektedir.

AB Uygunluk Beyanı/ın tan tanımları aşağıdaki internet adresinde ince-lenebilir:

www.sennheiser.com/download.

## RU

### Общие условия и ограничения использования частот

В вашей стране могут действовать особые условия использования частот и ограничения на этот счет.

Перед использованием изделия посетите наш сайт, чтобы узнать больше:

www.sennheiser.com/sifa

### Использование по назначению

Изделие разрешено использовать в коммерческих целях.

Если при использовании изделия не соблюдаются указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, такое использование считается не соответствующим назначению.

Компания Sennheiser не несет ответственности при неправильном обращении с изделием, а также с дополнительными устройствами и аксессуарами.

Перед вводом в эксплуатацию изучите применимые предписания законодательства своей страны и соблюдайте их!

Компания Sennheiser не несет ответственности за ущерб, нанесенный кому-либо при прерывании связи вследствие использования разряженных или старых аккумуляторов/батареек, а также вследствие выхода за пределы области передачи.

## Заявления изготовителя

### Гарантия

Компания Sennheiser electronic GmbH & Co. KG предоставляет гарантию на данные изделия сроком 24 месяца.

Действующие условия предоставления гарантии можно узнать на сайте www.sennheiser.com или у дистрибьютора компании Sennheiser.

## Издие соответствует требованиям следующих нормативных актов:

Директива WEEE (2012/19/EC)

Директива ЕС по элементам питания (2006/66/EC & 2013/56/EC)

## Указания относительно утилизации

Значок в виде зачеркнутого мусорного контейнера на изделии, батареек/аккумуляторов (если применимо) и упаковки указывает на то, что соответствующие изделия нельзя выбрасывать с бытовыми отходами, а следует утилизировать отдельно по истечении срока их службы. При утилизации упаковки соблюдайте предписания своей страны относительно сортировки отходов. Неадекватная утилизация упаковочных материалов может нанести вред вашему здоровью и окружающей среде.

Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батарейек/аккумуляторов (если применимо) и упаковки является стимулирование повторного использования и переработки, а также предотвращение негативного воздействия на ваше здоровье и окружающую среду, например, вследствие высвобождения потенциально опасных веществ, содержащихся в изделиях. Сдавайте электроприборы, электронные устройства, батареи и аккумуляторы, отслужившие свой срок, на переработку для повторного использования материалов, из которых они изготовлены, и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Если батареи/аккумуляторы можно извлечь из устройства, не разоряя его, вы обязаны сдать их на утилизацию отдельно (указания по безопасному извлечению батарей/аккумуляторов см. инструкции по эксплуатации изделия). Соблюдайте особую осторожность с батареями/аккумуляторами, содержащими литий, поскольку с ними связаны особые риски, например опасность возгорания и/или опасность проглатывания для миниаторных элементов питания. Предоставляйте поладание батареек и/или аккумуляторов, если это возможно: используйте батареики с увеличенным ресурсом или аккумуляторы.

Дополнительные сведения об утилизации этих изделий можно получить в муниципальных органах, местных пунктах приема вторсырья и у партнеров Sennheiser в вашем регионе. Электроприборы или электронные устройства можно также возвращать дистрибьюторам, которые берут на себя обязательства по обратной приемке. Соблюдайте эти указания, вы делаете важный вклад в сохранение окружающей среды и защиту здоровья окружающих вас людей.

### ES декларация соответствия

• Директива RoHS (2011/65/EC)
Настоящим Sennheiser electronic GmbH & Co. KG заявляет, что радиосистема EW-D EM, EW-D SK, EW-D SKM-S соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст заявления о соответствии стандартам ЕС можно найти в интернете по адресу:

www.sennheiser.com/download.

## ZH-HANS

## 微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求

1.符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景。

采用的天线类型和性能、控制、调整及开关使用方法：

**具体条款**

**无线传声器**

用于教育、文化部门的视听训练、电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用，在部署区作为小型广播设备使用。

若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重

新使用。

1.使用频率及发射功率：

(1) 使用频率：87-108MHz。

发射功率限值：

45mW(e.r.p.)，手机附带无线传声器；

3mW(e.r.p.)，其他设备。

(2) 使用频率：75.4-76MHz、84-87MHz、189.9-223MHz。

发射功率限值：10mW(e.r.p.)。

(3) 使用频率：470-510MHz、630-698MHz。

发射功率限值：50mW(e.r.p.)。

2.占用带宽：不大于200kHz。

3.频率容限：100×10<sup>-6</sup>。

**使用场景**

音樂舞台，演講台，劇院，會議

**天线的类型**

單極天線

**性能/控制**

无线电范围100米

### 调整及开关产品的使用方法

通過接收器器的用戶界面

- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括額 外加裝射頻功率放大器），不得擅自更改发射天線；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当受福射射頻能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措 施

消除干扰后方可继续使用；

- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准设置的射电天文台、气象雷达

站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民民用无线电台（站）、机场 塔台电台

环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管 部门的规定；

7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000 米的区域内使用各类模型通 控器；

8. 微功率设备使用时温度和电压的环境条件

-10℃→+55℃的工作温度，2個1.5V AA電池，並隨附機架式接收器的電源

### 频率使用的框架条件和限制

您所在的地区对频率使用可能有特殊的框架条件和限制。

在调试产品前请访问以下网址获取信息：

www.sennheiser.com/sifa

## 规范使用

产品可用于商业用途。

任何不符合产品使用说明书中规定的使用情况均属于不规范使用。

对产品以及附加设备/配件的滥用或不规范使用而造成的损坏，Sennheiser 不承担任何责任。

Sennheiser 对因电池电量耗尽、过度老化或超出信号范围而导致的通讯中断 及其损失不负任何负责。

### 制造商声明

### 保修

森海塞尔电子有限公司 [Sennheiser electronic GmbH & Co. KG] 为产品提供 24 个月的维修服务。有关目前适用的质保条件，请参阅我司网站 www.sennheiser.com 或联系当地森海塞尔合作伙伴。

China RoHS