

MKE 600

Microfono per telecamera

Microfono a condensatore per telecamera,
mezzo-fucile con direttività supercardioide/a clava.

**Caratteristiche:**

- Elevata direttività
- Massima reiezione del rumore laterale
- Filtro “low-cut” per ridurre il rumore del vento
- Alimentazione Phantom 48V o tramite batteria stilo tipo AA 1,5V
- Interruttore on-off con indicazione della bassa carica della batteria
- Robusto chassis in metallo
- Ottima riduzione del rumore proprio
- Fornito con Antivento in Spugna (MZW 600) e supporto per telecamera (MZS 600)

Dati tecnici:

Direttività: Supercardioide/a clava

Risposta in frequenza: 40 Hz -20 kHz

Sensibilità: 21 mV/Pa con P48V - 19 mV/Pa con batteria stilo

SPL: 132 dB con P48V – 126 dB con batteria stilo

Rumore equivalente: 15 dB(A) con P48V – 16 dB(A) con batteria stilo

Alimentazione: Phantom 48V +/- 4V (P48V, IEC 61938) via XLR-3 – Batteria stilo tipo AA 1,5 V

Consumo corrente: 4,4 mA con P48V

Durata batteria: circa 150 h

Dimensioni: lunghezza 256 mm - diametro 20 mm

Peso: 128 gr. (senza batteria)

Temperatura d'utilizzo: -10/+60 °C