

EK 2020-D

RICEVITORE DIGITALE

L'EK 2020-D è un ricevitore digitale bodypack a radio frequenza a 6 o 8 canali audio.



Caratteristiche:

- Ricevitore digitale bodypack.
- Spegnimento automatico in assenza del trasmettitore o della cuffia.
- Regolazione di volume attraverso grande comando rotativo color grigio chiaro
- 2 banchi di frequenza; il primo con 6 frequenze, il secondo con 8 frequenze.
- Scelta del canale di ascolto tramite commutatore digitale "UP" e "DOWN"
- LCD con indicazione del canale di ascolto, del livello di carica dell'accumulatore, del livello del segnale di ricezione e del livello del volume di ascolto
- LED tricolore per l'indicazione operativa del ricevitore (Verde = accumulatore carico; Rosso = accumulatore scarico o on ricarica; Giallo/Arancione = problema tecnico)
- Case in ABS grigio e azzurro
- Funzionamento con accumulatore ricaricabile
- Autonomia 16h
- Ricaricabile attraverso valigia di ricarica EZL 2020-20, L 2021-40 o L 2020-10

DATI TECNICI

Risposta in frequenza:	100 Hz - 7.000 Hz.
Modulazione:	2 FSK
Temperatura di funzionamento:	0 °C - 50 °C
Distorsione armonica totale THD:	< 1% a 10mW.
Gamma di frequenza:	da 863 MHz a 865 MHz.
Impedenza minima della cuffia:	min. 32Ω
Accumulatore:	Polimeri-Litio 1500 mAh
Dimensioni:	98x61x24mm
Peso:	74 g (accumulatore compreso)